

Notice d'installation pour la mise à jour du firmware pour Digta 7

Version: V1.60/2.00 B223 du 10.12.2020

i REMARQUE

- Avant de procéder à la mise à jour, sauvegardez toutes les dictées des cartes mémoire interne et externe sur le PC.
- Ne chargez pas le logiciel avec des piles/accu faibles. N'interrompez en aucun cas le chargement. Ceci pourrait rendre la machine à dicter inutilisable.

PAS À PAS

1. Démarrez le PC et téléchargez la version actuelle du firmware sur Internet.
2. Raccordez la Digta 7 au PC à l'aide du câble USB. La machine est reconnue par votre PC en tant que support de données interchangeable. Affichage animé de la transmission des données
3. Copiez le fichier à télécharger « gh0700.hex » **et** (si nécessaire) « licence.txt » dans le dossier « SYSTEM » du lecteur de la machine à dicter (support de données interchangeable). La transmission des données s'affiche à l'écran. Les lettres « abc » passent du PC à la machine à dicter jusqu'à ce que la transmission des données soit terminée.
4. Au terme de la transmission, débranchez la connexion USB entre la Digta 7 et le PC via la barre des tâches au niveau du PC car, dans le cas contraire, la transmission peut être incomplète.
5. Retirez la fiche USB de la machine à dicter. La demande de confirmation « Effectuer la mise à jour ? » s'affiche.
6. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le firmware, appuyez sur la touche « Annuler ».
7. Confirmez avec « OK » si vous voulez vraiment effectuer la mise à jour du firmware.
8. Une animation s'affiche à l'écran. Le message « La mise à jour effectuée. Veuillez éteindre ! » s'affiche lorsque la mise à jour a été terminée correctement.
9. Confirmez avec « OK » ou appuyez sur la touche « MENU » jusqu'à ce que la machine s'éteigne. Lors de la prochaine mise en route, la machine Digta 7 fonctionne alors avec le nouveau firmware.

i Notes

Vous pouvez vérifier le numéro de version du firmware actuel dans le menu « Information sur l'appareil » sous « Version ».

Reformatez la carte interne et externe.