



Digta Station 447 Serie

Mit der edlen, schwarzen Digta Station 447 haben Sie Ihr Digta 7 stets griffbereit und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Diktiergerät und Dockingstation wurden ganzheitlich entworfen. Dabei standen sowohl Design als auch Bedienkomfort an erster Stelle. Sobald das Digta 7 in der Dockingstation steht, verbindet es sich mit dem PC und die Diktatübertragung beginnt automatisch. Gleichzeitig wird der Lithium-Ionen-Akku im Diktiergerät nachgeladen. Nach der Diktatübertragung entnehmen Sie das Digta 7 mit einem Handgriff.

Die Variante Digta Station 447 Plus versorgt im Ladefach einen Akkupack 962, sodass Sie stets sicher sein können, einen vollen, zweiten Akku zur Hand zu haben.

Ein weiteres Plus bieten die Kopfhörer- und Fußschalteranschlüsse für das bewährte Grundig-Zubehör. Mit der Fußschaltersteuerung haben Sie beim Diktieren die Hände frei. Mit einem Digta 7 Premium wird die Digta Station 447 Plus sogar zum Schreibplatz ohne PC.

- Digta Station 447 – Die Verbindung zum PC bzw. LAN-Adapter
- Digta Station 447 Plus – Die Mehrzwecklösung



Akkuladen und Diktate übertragen.



Für Digta 7.

Lieferumfang

Digta Station 447 USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477

Digta Station 447 Plus USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477

Leuchten



Anschlüsse



Technische Daten

Anschlüsse

PC-Schnittstelle	Mini-USB-Buchse
Digta 7 Docking-Schnittstelle	Kontaktleiste für USB 1.1, USB 2.0 High Speed USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID USB-Stromversorgung und Akkuladen

Ladezeit

ca. 4 Std.

Leuchten

Ladeanzeige (nur Digta Station 477 Plus)	Grüne LED, leuchtet während des Ladens eines Reserveakkus im Akkuschacht
Stromversorgungsanzeige	Grüne LED, leuchtet bei Stromversorgung über Netzteil oder USB
Datenübertragungsanzeige	Gelbe LED, leuchtet bei USB-Verbindung, blinkt während einer Datenübertragung

Abmessungen

Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät (B x H x T)	ca. 143 x 69 x 77 mm
Digta Station mit Diktiergerät (H)	ca. 139 mm

Gewicht

Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät	ca. 269 g
--	-----------

Lagertemperatur -20° C bis +70° C

Betriebstemperatur -5° C bis +35° C

Gehäusefarbe schwarz

Ausstattung

	DS 447	DS 447 Plus
Akkuladen im Digta 7	•	•
Laden eines zweiten Akkupacks in der Station	—	•
Anschlüsse Fußschalter-/Kopfhöreranschluss	—	•
Aufnahmeöffnung für Kensington-Schloss	•	•

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig Business Systems beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig Business Systemes ist bzw. nicht von Grundig Business Systems empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig Business Systems geltend gemacht werden.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen.