

Digta»

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

DIGTA CORDEX MICROPHONE DE DICTÉE USB SANS FIL



MADE IN GERMANY



Digta CordEx

La nouvelle liberté de mouvement absolue pour vos dictées!

Le Digta CordEx vous offre la possibilité d'effectuer vos dictées sans fil directement sur votre ordinateur, et s'avère idéal pour les utilisateurs mobiles lors des enregistrements. Le commutateur à glissière en quatre étapes, qui fonctionne de façon intuitive, est extrêmement facile d'utilisation, un avantage de première importance pour ce nouveau style de dictée dynamique. Grâce à la pile rechargeable haute capacité ainsi qu'à la pile supplémentaire fournie en option, le Digta CordEx vous permet pratiquement de dicter sans limites. Présentation du Digta CordEx :

- Design ergonomique
- Écran couleur, avec affichage du statut et des commandes du menu
- Mémoire tampon interne pour les données vocales
- Aucune autorisation pour la transmission radio n'est requise (utilisable aussi dans le secteur médical)
- Station d'accueil polyvalente :
 - Station de base RSD
 - Interface des données USB vers l'ordinateur
 - Station de chargement (pour l'appareil et la pile supplémentaire)
 - Option de connexion de la commande au pied

www.grundig-gbs.com

Infoline: 01 70 98 33 49

Vous partenaire G.B.S France SARL:



Il est fourni avec une station d'accueil...



...et peut être combiné à un lecteur de code à barres



turn voice into  action

GRUNDIG
Business Systems

DONNÉES TECHNIQUES

Commandes utilisateur

| | | |
|---|---|--|
| Bande LED lumineuse tricolore |  | Menu Marche/Arrêt |
| Haut-parleur intégré | | |
| Affichage graphique en couleur | | 3 boutons de commande (Infos/Index, Enregistrement, Insertion) |
| Commutateur à glissière pour l'enregistrement / la lecture, stop, l'avance rapide, le rembobinage | | 3 boutons de fonction programmables DEL USB |

FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

| | |
|-------------------------------------|--|
| CARTE SON | Carte son intégrée pour une reproduction optimale de la voix |
| INTERRUPTEUR COULISSANT 4 FONCTIONS | enregistrement/lecture, stop, avance rapide, retour |
| BOUTONS DE FONCTION | 3 boutons de commande Enregistrement, Insertion, Infos/ Index, 3 boutons de fonction - intégrateur programmable fonctions Windows selon les besoins |
| BANDE LED LUMINEUSE | Indicateur d'enregistrement par DEL : rouge, insertion : orange, infos : bleu |
| VOYANT D'AFFICHAGE | Affichage couleur avec indication du statut et des commandes du menu. Intensité du champ, mémoire intermédiaire, chargement de la pile rechargeable, symboles des modes de fonctionnement (enregistrement, lecture, pause, stop) |
| ERGONOMIE | Fonctionnement ergonomique, boîtier allongé pour un confort de dictée |
| FORMAT DE FICHIER | Fonctions spécifiques à l'application (par ex. DSS ou DSSPro avec DigtaSoft) |
| FONCTIONNEMENT USB PAR CÂBLE | Adaptateur pour brancher le micro au port USB du PC |

DONNÉES TECHNIQUES DU MICRO

| | |
|-------------------------------|---|
| AFFICHAGE | Affichage graphique, écran couleur OLED, 132 x 64 pixels |
| DISPOSITIF DE CONNEXION USB | Dispositif audio, USB HID |
| BANDE PASSANTE | 200 Hz-7500 Hz \pm 2 dB |
| TRANSMISSION RADIO | Émetteur-récepteur RF 2,4 GHz, bande ISM, Modulation GFSK |
| DEBIT | Transmission radio max. 2 Mbit/s |
| PUISSANCE D'EMISSION | Max. 1 mW |
| PORTEE RADIO | Max. 8 m |
| HAUT-PARLEUR | Haut-parleur dynamique, diamètre 28 mm ; puissance de sortie 300 mW |
| CONSOMMATION D'ENERGIE | Max. 650 mW |
| ALIMENTATION | Pile rechargeable lithium-polymère 950 mA, 3,7 V |
| DUREE D'AUTONOMIE | Jusqu'à 8 heures d'enregistrement vocal |
| COULEUR DU BOÎTIER | Noir Sonic |
| TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE | -20°C les +50°C |
| TEMPERATURE DE SERVICE | 0°C les +40°C |
| TAILLE | 212 mm (H) x 40 mm (L) x 20 mm (P) |
| POIDS | Environ 116 g (avec la batterie) |
| CONFIGURATION SYSTEME REQUISE | Windows 8 / 7, interface USB 1.1 |

DONNÉES TECHNIQUES DE LA STATION D'ACCUEIL

| | |
|--------------------|---|
| INDICATEUR | Voyants de chargement: jaunes ; USB : vert |
| INTERFACE PC | Interface USB 1.1, câble de connexion USB A/ Mini prise USB |
| ALIMENTATION | USB (autonome - 500 mA) et unité secteur / de chargement |
| COULEUR DU BOÎTIER | Noir Sonic |
| TAILLE | 136 mm (H) x 46 mm (L) x 138 mm (P) |
| POIDS | Station d'accueil environ 245 g (sans câbles) |

CONTENU DE LA LIVRAISON

| |
|---|
| Digta CordEx, avec pile rechargeable |
| Station d'accueil, avec câble de connexion USB et adaptateur pour une utilisation câblée du microphone, unité secteur / de chargement |
| Aussi disponible avec logiciel Digta Soft Pro |

ACCESSOIRES EN OPTION

| | |
|--------------------------|--|
| LECTEUR DE CODE À BARRES | Digta Scan 404, couleur Cosmos métallisé |
| PILE RECHARGEABLE | Pile rechargeable lithium-polymère 950 mA, 3,7 V |
| STATION D'ACCUEIL | Digta CordEx Station |

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu'en combinaison avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l'utilisation d'accessoires ne portant pas la marque Grundig et non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l'objet d'une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg,

E-Mail : info@grundig-gbs.com, Internet : www.grundig-gbs.com

En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris,

E-Mail: infoFR@grundig-gbs.com, www.grundig-gbs.com

Imprimé en Allemagne. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications et d'apporter des améliorations techniques.

Numéro de Commande : HNE 6036 11/2015