

Dictaphones numériques



Modèle	Set Digta 7 Premium Plus	Set Digta 7 Premium	Digta 7	Digta 7 Push
Boîtier	Soft Touch Composite cerclé d'un enjoliveur chromé	Soft Touch Composite cerclé d'un enjoliveur chromé	Composite	Composite
Éléments de commande				
Commutateur à glissière	•	•	•	
Touches de fonction configurables	2	2		
Microphones internes	2	2	1	1
Formats d'enregistrement				
DSS, DSS Pro (écrasement, ajout, insertion, mono)	•	•	•	•
WAV (écrasement, insertion, ajout, mono, stéréo)	•	•		
MP3 (ajout, mono, stéréo)	•	•		
Flux de travail				
Priorité	•	•	•	•
Délai	•	•	•	•
Types de dictée	20	20	20	20
Secrétariats	20	20	20	20
Auteurs	20	20	1	1
Groupe	20	20		
Catégorie	20	20		
Éditeur de texte pour l'ID dictée / référence de dossier	•	•	•	•
Fonction index	•	•		
Fonction info	•	•		
Listes de données (pour HL7)	•	•		
Dictée ajournée, EOL (end of letter)	•	•		
Verrouiller dictée	•	•		
Sécurité : Demande PIN (peut être désactivé), Cryptage des dictées	•	•	•	•
Fonctions particulières				
Fonction d'aide brève	•	•	•	•
Notifications (dictées achevées, questions, messages texte)	•	•		
Dictée suivante automatique	•	•	•	•
Poste de transcription avec pédale (accessoires)	•			
Profils (format d'enregistrement, sensibilité micro, contenu affichage, réglages workflow , ...)				
Easy Mode, Menu Mode	•	•	•	•
profils librement configurables	8	8		
Détecteur de mouvements l'inversement de l'écran pour les gauchers, allumage automatique	•	•		
Reconnaissance vocale saisie des caractères pour l'ID dictée / référence de dossier et nom du fichier	•	•		
Contenu de la livraison				
PC Software DigtaSoft One	au choix	au choix	•	•
PC Software DigtaSoft Pro	au choix	au choix		
Reconnaissance vocale DigtaSoft Voice		au choix		
Câble USB	•	•	•	•
Etui, dragonne	•	•	•	•
Réglage du commutateur à glissière Grundig / Philips / International	•	•	•	
2 x batteries, Alkaline AAA			•	•
Pack d'accus 962	2	1		
Bloc secteur 477	2	1		
Digta Station 447 Plus	•			
Digta Station 447		•		
Accessoires		vers le produit	vers le produit	vers le produit